


[NAD11] プロファイル設定方法

Step1 クイック設定Webを起動します


- 1 モバイルルータNAD11の電源を入れます。
※モバイルルータNAD11のディスプレイに「Please Wait」と表示されるまで電源をボタンを押してください。
- 2 パソコン・タブレット・スマートフォンなど使用する機器とモバイルルータを無線LANで接続します。
※モバイルルータのネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、同梱の「無線LAN設定用QRコード(シール)」をご覧ください。接続方法は、同梱の「つなぎかたガイド」をご覧ください。
- 3 クイック設定Webを開きます。wwwブラウザのアドレス入力欄に「http://192.168.179.1」と入力し、クイック設定Web画面を開いてください。
- 4 クイック設定Web画面の[詳細設定TOPへ]をクリックします。



- 5 管理者パスワードの初期設定を行います。[パスワード]及び[パスワード再入力]欄に「admin」を入力し[設定]をクリックします。
※パスワードに使用できる文字は、0-9、a-z、A-Z、-(ハイフン)、_(アンダーバー)で、最大半角64文字まで有効です。



- 6 [ユーザ名欄]、[パスワード欄]に「admin」を入力し[OK]をクリックします。



Step2 接続先(プロファイル)を設定します

- 1 クイック設定Webから[ネットワーク設定]→[プロファイル設定]を選択します。
※下図プロファイル設定画面をご参照ください。
- 2 プロファイルリストで[no setup]を選択します。
※下図プロファイル設定画面をご参照ください。
- 3 下表の通りプロファイル名、APNなどを入力または選択して接続先を設定し、[設定]をクリックします。



<プロファイル設定項目>	
プロファイル名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4



- 4 [ネットワーク設定]→[接続設定]をクリックし、プロファイル選択にて、③で設定したプロファイル名(例.wg)を選び、[設定]→[保存]をクリックすると設定が完了となり、インターネットがご利用可能となります。



[HWD15] プロファイル設定方法

Step1 設定ツールにログインします

- 1 モバイルルータHWD15の電源を入れます。
※モバイルルータHWD15のディスプレイに「Wi-Fi WALKER」と表示されるまで電源をボタンを押してください。
- 2 パソコン・タブレット・スマートフォンなど使用する機器とモバイルルータを無線LANで接続します。
※モバイルルータのネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、同梱の「無線LAN設定用QRコード(シール)」をご覧ください。接続方法は、同梱の「はじめて1ガイド」をご覧ください。
- 3 『Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツール』を開きます。wwwブラウザのアドレス入力欄に「http://192.168.100.1/」と入力し、クイック設定Web画面を開いてください。
- 4 設定ツール画面を開いたらユーザー名「admin」、パスワード(端末IMEIの下5桁)を入力してログインします。



管理者パスワード控え

- 5 ログインに成功しますと、設定ツールの設定画面が表示されます。



⇒<Step2>の接続先(プロファイル)設定へ

Step2 接続先(プロファイル)を設定します

- 1 設定ツールから[設定]⇒[プロファイル設定]を選択します。
※下図プロファイル設定画面をご参照ください。
- 2 プロファイル設定画面の[新規]をクリックします。
※下図プロファイル設定画面をご参照ください。
- 3 下表の通りプロファイル名、APNなどを入力または選択して接続先を設定し、[設定]をクリックします。



<プロファイル設定項目>	
プロファイル名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

- 4 [保存]をクリックし、画面が切り替わってから3秒後に[続行]をクリックしますと接続先設定が完了となり、インターネットのご利用が可能となります。

